



Dimmerprint als uitbreiding van het aantal dimmerkanalen van een PROJECT centrale naar 80 en 120.

Toepassing:

Optionele uitbreidingskaart te pluggen in PROJECT centrale. De PROJECT wordt hiermee uitgebreid met 40 dimmerkanalen 0-10V per kaart, zodat 40 extra dimmers kunnen gestuurd worden.

Kenmerken:

40 analoge uitgangen 0-10V (spanningssturing).

Instellingen:

Geen

Installatie:

Montage in PROJECT centrale op daartoe voorziene montageclips.
Instellen van jumpers voor adressering van de kaart (jumpers P1 > P5)

Aansluitingen:

- Ingangen: Connector P6 verbinden met P12 van de eerste print.
- Voeding: Connector P7 aansluiten aan connector P7 van de eerste print.
- Uitgangen: Verbinden met de dimmer eenheid (TDS13304, TDS13312).
Elk dimmerbord kan 40 dimmerkanalen sturen, dit zijn 3 DIM12' (connector P8, P9, P10) + 1 DIM4 (connector P11).

Afmetingen:

Breedte: 200; Hoogte: 110; Diepte: 15 (in mm)

Aansluitschema:

