

## TDS12003

## Aanraakvenster LATUS met Monitor



Het LATUS-Monitor aanraakvenster is een discrete 6,5cm kleurenmonitor voor verbinding met één of twee analoge camera's. Voor dergelijke toepassing zijn drie aanraak-gevoelige toetsen voorzien voor bediening van bijvoorbeeld uw deur/poort/licht. Toets 1 heeft een wisselcontact uitgang voor bijv. cameraselectie. De toetsen 2 en 3 hebben elk een eigen spanningsvrij uitgangcontact. Het display aan/uit schakelen kan door het drukken op de beeldzone. Indien gecombineerd met een draadloos binnentelefoon toestel verkrijgt u een volledig video-deurtelefoonstelsel. De LATUS Monitor is een zelfstandige eenheid die enkel een voeding van 12-24V DC nodig heeft. Indien u dit toestel wil integreren met uw domotica installatie, kan u de uitgangcontacten via een Cookie (TDS12124) aansluiten op de AUTOBUS. Het front is afzonderlijk te bestellen (vb. TDS90103WH).

<b>Toepassing:</b>		Discrete kleurenmonitor voor aansluiting aan analoge (composite-video) camera's Zowel geschikt voor mono-chrome als kleuren- camera's.
<b>Kenmerken:</b>	Algemeen	2.5" colour TFT scherm met aanraakscherm. 3 stuurbare spanningsvrije contactuitgangen voor vrij te kiezen toepassing. R1 stuurt uitgangcontact 1 (wisselcontact) via druktoets 1. Het contact is instelbaar met jumper J1 om te werken als puls- of als toggle (bi-stabiel) contact. R2 en R3 zijn de uitgangen van drukknoppen 2 en 3 en hebben beiden normaal- open contacten. Zie ook het aansluitschema hiervoor.
	Beschrijving	Op bijgeleverd papier afdrukbaar in kleur met een standaard Inkjet printer. Een invulsjabloon kunt u downloaden op <a href="http://www.teletask.be">www.teletask.be</a>
	Reinigen	Gebruik enkel een droog microvezeldoek. Gebruik nooit vloeibare reinigingsmiddelen!
<b>Instellingen:</b>		Jumper instelling voor sturing van relais 1 (wisselcontact R1 in puls- of bi-stabiele modus). Dit contact kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het schakelen tussen twee camera's.
<b>Installatie:</b>		Inbouw in een BTicino standaard muurdoos ref.506L voor volle wanden (ref TDS90002) of de speciaal door TELETASK aangepaste muurdoos PS567N voor holle wanden (ref TDS90002PB).
<b>Aansluitingen:</b>		12-24V DC voedingsspanning, 150mA-100mA Video ingang: composite video 1V p/p. Relais 1: wisselcontact max 24 V/1A. Relais 2: normaal- open contact max 24V/1A. Relais 3: normaal- open contact max 24V/1A.
<b>Stroomverbruik:</b>		Maximum 120mA @ 12VDC / 65mA @ 24VDC (met display en alle relais uit: 20mA @12VDC / 6mA @ 24VDC)
<b>Afmetingen:</b>		Front paneel: 95H x 195W x 7 dikte bovenop de muur (mm)
<b>Netto   Bruto Gewicht:</b>		0,140 kg   0,150 kg

**Aansluitschema:**

